

EverLink

Téléphone sans fil Yealink W78H

Communiquez efficacement même en vous déplaçant

Le nouveau téléphone sans fil Yealink W78H est un combiné DECT* compact et léger. Idéal lorsque vous devez vous déplacer dans vos locaux en restant joignable. Il offre une qualité de son HD (full duplex et large bande) : les voix restent claires, même dans les environnements bruyants, grâce à la technologie Flexible Noise Reduction qui atténue les bruits parasites. Le W78H dispose d'un puissant haut-parleur pour le mode mains-libres. Il est en outre compatible avec les appareils auditifs (HAC).



Écran
2,4 pouce




Haute Définition
Voix



Autonomie
21 h



Intégré
Bluetooth 5,1



Clip
ceinture

Le Yealink W78H offre aux utilisateurs une portée allant jusqu'à 50 mètres en intérieur et 300 mètres en extérieur (sans obstacle), ce qui donne beaucoup de liberté de déplacement.

Il est doté de toutes les fonctionnalités utiles pour communiquer efficacement et répondre aux exigences des professionnels : écran couleur de 2,4 pouce, menus et icônes s'affichant sur l'écran pour une navigation facile, affichage du nom de l'appelant, mise en attente, transfert d'appel, mode secret (coupure du micro), etc.

Le Yealink W78H offre, enfin, jusqu'à 21 heures d'autonomie en conversation et 166 heures en veille.

Connectez plusieurs W78H à une même station DECT

Le Yealink W78H est conçu pour fonctionner avec les stations de base Yealink W70B, W80B et W90B, offrant une solution téléphonique sans fil évolutive adaptée aux environnements professionnels. Selon la station utilisée, le système peut prendre en charge plusieurs combinés ainsi que des communications simultanées. Le package Yealink W78P qui comprend un Téléphone sans fil W78H et la station DECT W70B.



LES + du Yealink W78H

- Qualité audio HD et technologie Flexible Noise Reduction
- Écran couleur de 2,4 pouces avec interface utilisateur intuitive
- Portée : Jusqu'à 50 m en intérieur et 300 m en extérieur
- Autonomie : jusqu'à 21h en conversation et 166h en veille
- Connexion du casque via Bluetooth ou prise jack 3.5mm
- Chargement rapide : 10 mn pour 2h de conversation

*La technologie DECT a été créée dans les années 1990. Elle utilise les ondes radios pour transmettre les communications entre un téléphone sans fil et sa base. L'acronyme DECT signifie Digital Enhanced Cordless Telecommunications (téléphone sans fil numérique amélioré). La norme DECT utilise la technologie radio sur la gamme de fréquences 1 880 à 1 920 MHz.

Caractéristiques du Téléphone sans fil Yealink W78H

Caractéristiques du téléphone

- Jusqu'à 10 comptes SIP
- Jusqu'à 2 appels simultanés par combiné
- Jusqu'à 6 répéteurs par station de base (RT30)
- Bluetooth intégré pour le casque Bluetooth
- Alarme vibrante
- Fonctions d'alarme : bouton-poussoir, absence de mouvement, homme à terre, fonctionnement
- Sélection du combiné pour recevoir les appels
- Sélection du combiné et du numéro pour passer les appels
- Radiomessagerie, interphone, réponse automatique, plan de numérotation
- Mise en attente d'appel, transfert d'appel, conférence 3 participants
- Basculement entre appels
- Attente d'appel, mode silencieux, ne pas déranger
- Identifiant de l'appelant avec nom et numéro
- Appel anonyme/ rejet d'appel anonyme
- Transfert d'appel : Toujours/Occupé/Pas de réponse
- Numérotation rapide/ messagerie vocale/ renumérotation
- Indication de message en attente (MWI)
- Musique d'attente (sur serveur)
- Annuaire local d'une capacité de 1000 entrées (stockées dans la base)
- Répertoire distant /LDAP / répertoire XML

- Recherche /importation /exportation de répertoire téléphonique
- Historique de 100 appels par combiné: tous/composés/manqués/reçus
- Appel IP direct sans proxy SIP
- Rétablissement des réglages d'usine, redémarrage
- Verrouillage du clavier, appel d'urgence
- Répertoire BroadSoft, journaux des appels BroadSoft
- Synchronisation des touches de fonction BroadWorks
- Supervision de ligne partagée
- Navigateur XML
- Action URI

Caractéristiques audio

- Haut-parleur full-duplex
- Compatible avec les prothèses auditives (HAC)
- Réduction de bruit flexible (FNR)/Suppression du bruit
- Contrôle du volume du récepteur : 5 positions
- Contrôle du volume de la sonnerie : 5 positions +arrêt
- Plusieurs alertes de notification
- Avertissement sonore en cas de batterie faible

DECT

- Bandes de fréquences : 1 880 – 1 900 MHz (Europe), 1 920 – 1 930 Mhz (États-Unis)
- Normes DECT : CAT-iq2.0

Caractéristiques physiques

- Portée en intérieur : 50m (en conditions idéales)
- Portée en extérieur : 300 m (en conditions idéales)
- Batterie : 1460 mAh, lithium-ion, 3,7 V, 5,4 Wh
 - Jusqu'à 21 heures de conversation (en conditions idéales)
 - Jusqu'à 166 heures en veille (en conditions idéales)
- Écran couleur TFT 240 × 320 pixels de 2,4"
- Installation sur un bureau ou montage mural possible
- Rétroéclairage LCD, rétroéclairé touches
- Modes d'économie d'énergie ECO/ECO+
- Clavier rétroéclairé avec 25 touches:
 - Clavier de téléphone ITU standard, 12 touches, 4 × 3 avec touche étoile et dièse
 - 5 touches de navigation (haut, bas, gauche, droite, OK)
 - 2 touches programmables
 - 6 touches de fonction (haut-parleur, message, raccrochage, annuler, TRAN, muet)
 - 3 touches latérales (volume haut/bas, alarme)
 - 6 touches de raccourci
- Trois voyants DEL sur le W70B:
 - 1 voyant d'enregistrement
 - 1 voyant d'état du réseau
 - 1 voyant d'alimentation



CONNEXION
INTERNET



INFRASTRUCTURES
& RÉSEAUX



TÉLÉPHONIE &
VISIO-CONFÉRENCE



HÉBERGEMENT
& INFOGÉANCE

 **EverLink**

01 87 12 22 32

www.everlink-services.fr
contact@everlink-services.fr